

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45231400-9 Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Roboty w zakresie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis treści – Instalacje elektryczne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
 - 1.1. Przedmiot specyfikacji
 - 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
 - 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
 - 1.4. Określenia podstawowe
 - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 - 1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
2. MATERIAŁY
 - 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
 - 2.1.1. Źródła szukania materiałów
 - 2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 - 2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
 - 2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów
 - 2.1.5. Dostawy materiałów
 - 2.2. Rozdzielnice
 - 2.2.1. Obudowy
 - 2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
 - 2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice
 - 2.3. Kable i przewody
 - 2.3.1. Kable elektroenergetyczne.
 - 2.3.2. Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli.
 - 2.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
 - 2.4.1. Rury ochronne: osłonowe i przepustowe dla kabli ziemnych
 - 2.4.2. Koryta kablowe dla prowadzenia przewodów
 - 2.4.3. Rury ochronne dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów
 - 2.4.4. Dławiki dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów
 - 2.5. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje **wiązkowe i osprzęt**
 - 2.5.1. Końcówki kablowe, zaciski
 - 2.5.2. Opaski kablowe zaciskowe
3. SPRZĘT
 - 3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Rozdzielnice elektryczne

5.1.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

5.1.2. Montaż rozdzielnic elektrycznych

5.2. Wewnętrzna linia zasilająca

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Uziom liniowy

5.2.3. Uziom otokowy i fundamentowy

5.2.4. Podsypka piaskowa.

5.2.5. Roboty montażowe.

5.2.5.1. Układanie kabli w rowach kablowych.

5.2.5.3. Podłączenie kabla.

5.3. Oprzewodowanie w kontenerze

5.3.1. Trasy kablowe

5.3.2. Oprzewodowanie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny

8.1.2 Odbiór częściowy

8.1.3 Odbiór końcowy

9. PODSTWA ROZLICZANIA ROBÓT

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1 Związane normatywy

10.2 Zalecane normy

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji „Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego” w miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.

Inwestorem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 39.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych do wykonania.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń, wykonaniem robót elektrycznych, montażem urządzeń i osprzętu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:

CPV 45231400-9 Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Roboty w zakresie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - ST, przewiduje się także roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych przez Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz organizacji robót
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych
- dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot .

1.4 Określenia podstawowe

Nazwa projektu: *Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.*

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami a także podanymi poniżej:

- **specyfikacja techniczna** - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
- **aprobata techniczna** – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
- **deklaracja zgodności** - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
- **certyfi­kat zgodności** – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu
- **część czynna** – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)
- **kable i przewody** – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsca
- **osprzęt do kabli i przewodów** - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp
- **odbiorniki energii elektrycznej** – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii
- **klasa ochronności** – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
- **stopień ochrony IP** – określona w PN-EN 60529 umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
- **przygotowanie podłoża** – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z doku-

mentacją.

- **obwód instalacji elektrycznej** – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzi przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię
- **instalacja elektryczna** – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującym i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej
- **obwód instalacji odbiorczej** (obwód odbiorczy – instalacja odbiorcza) – obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w sposób dogodny i bezpieczny
- **szczegółowe wymagania** – wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia
- **izolacja podwójna** – izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej izolacji dodatkowej
- **części jednocześnie dostępne** – przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy
- **część przewodząca dostępna** – część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku palcem probierczym według PN/E – 08507, która może zostać dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia
- **część przewodząca obca** – część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji, która może znaleźć się po określonym potencjale (zwykle po potencjale ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany
- **rozdzielnica nN** – zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo – kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia linii zasilających oraz obwodów odbiorczych
- **urządzenia elektryczne** – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej prze-

znaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, przewodowanie, odbiorniki

- **złącze instalacji elektrycznej** – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy
- **wewnętrzna linia zasilająca (włz)** – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze
- **oprzewodowanie** – zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) lub przewodów szynowych
- **połączenie wyrównawcze** – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów
- **główna szyna uziemiająca** – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomów przewodów ochronnych, ochronnych tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują
- **odbiór częściowy** – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy)
- **odbiór końcowy** – odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (specjalistycznych w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem ich prawidłowego bezpiecznego działania
- **dotatkowa ochrona przeciwporażeniowa** – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceńowych.
- **elektroenergetyczna linia kablowa**- kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej.
- **trasa kabla** – pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych
- **napięcie znamionowe linii** - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa
- **osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej** – zestaw elementów służących do łączenia, zakończenia lub rozgałęzienia linii kablowej

Specyfikacja Techniczna - ST Instalacje elektryczne

- **skrzyżowanie** – miejsce na trasie linii kablowej w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia a uzbrojenia terenu (rurociągu , gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.)
 - **zbliżenie** - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urządzenia uzbrojenia terenu
 - **nadmierne zbliżenie** – miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami
 - **odległość skrzyżowania** – odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi urządzenia położonego niżej
 - **opaska oznaczeniowa kabla** – taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi w sposób trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikującymi linie kablową:
 - trasa kabla opisana punktem początkowym i końcowym
 - typ kabla
 - napięcie znamionowe linii kablowej
 - właściciel lub jednostka prowadząca eksploatację
 - rok budowy linii kablowej
 - **osłona kabla** – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z ułożeniem kabli i przewodów, montażem osprzętu i urządzeń elektrycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami pomocniczymi z tym związanymi.

Specyfikacja określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo, technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Projekt Budowlany, Wykonawczy i Przedmiar robót, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego

Nazwa projektu: *Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.*

realizacją umowy.

Urządzenia elektryczne, aparatura i rozdzielnice winny być instalowane zgodnie z Projektem i wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Odprowadzenie wody z terenu oraz chemicznych środków do mycia elementów budowlanych należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, niniejszej specyfikacji a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Należy wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca będzie dostarczać następujące informacje:

- harmonogram i kolejność prac
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów
- wymagane atesty i dopuszczenia

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszelkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą

uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru na 7 dni przed ich wykorzystaniem.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Dz. U. 2013 poz. 1409) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, – tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania źródła pozyskiwania i jakości materiałów w celu udokumentowania, że dostarczane materiały w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odebraniem i odmówieniem zapłaty.

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do momentu zabudowy oraz odbioru robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Dostawy materiałów

Wszelkie dostawy materiałów muszą być uzgodnione z Inwestorem na dwa dni przed planowaną dostawą.

2.2 Rozdzielnice

2.2.1. Obudowy

Element pomocniczy przy budowie rozdzielnic elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej) spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnic, ochroną przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (ochrona zależy od stopnia ochrony obudowy IP). Montaż wyposażenia dodatkowego umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnic w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu. Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic podane są w PN-EN 50298, PN – EN 622208.

Podczas przygotowania obudowy rozdzielnic do wyposażenia w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposób montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy. Wszelkie zaczepy oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnic (uchwyty, prowadnice, maskownice, panele szrotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczenie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60445.

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnic określa projekt. Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. Należy przestrzegać stosowanie tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnic, które wymienione są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą płyty montażowej, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elektrycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewodach o żyłach wielodrutowych montować końcówki zaciskowe tulejkowe wg instrukcji producenta.

2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice

Wykonujący montaż rozdzielnic lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

2.3. Kable i przewody

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację i powłokę ochronną wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia. Jako materiały przewodzące należy stosować miedź. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje żył 1,5-6 mm².

2.3.1. Kable elektroenergetyczne.

Do budowy wewnętrznej linii zasilającej kablowej nN należy zastosowano kabel o izolacji i powłoce z polietylenu usieciowanego na napięcie 0,6/1kV typu:

- YKXS - kable z żyłami miedzianymi – 5x6 mm²

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania.

Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla.

Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy linii kablowych.

Długość linii kablowej zasilającej została podana w dokumentacji projektowej.

2.3.2. Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli.

Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B—01100.

2.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

2.4.1. Rury ochronne: osłonowe i przepustowe dla kabli ziemnych

Jako rury osłonowe dla kabli stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli. Stosować należy następujące rodzaje rur:

- rury osłonowe układane w otwartym wykopie - rury PEHD o średnicy 75 mm. Stosować dedykowane łączniki i kolana.

Rury przeznaczone na osłony dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń.

2.4.2. Koryta kablowe dla prowadzenia przewodów

Koryta kablowe stalowe ocynkowane. Koryta mocowane trwale, za pomocą systemowych uchwytów, wsporników, wysięgników.

Koryta kablowe wykonane w jednym systemie, z uwzględnieniem wykonywanych połączeń prostopadłych i zmian poziomu prowadzenia koryt. Stosowane systemowe rozgałęzienia, odgałęzienia itp.

Koryta kablowe mocowane do ścian i konstrukcji stalowej, zapewnione przez system przeznaczony do tego rodzaju montażu. Stosowane systemy mocowania jednostronne (umożliwiające wkładanie okablowania do koryt bez przeciągania).

Pomiędzy korytami zapewniona trwała ciągłość galwaniczna.

Do każdego ciągłego koryta doprowadzony przewód ochronny PE z listwy uziemiającej PE.

2.4.3. Rury ochronne dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów

Rury instalacyjne karbowane o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, nie rozprzestrzeniające ognia (PESHEL).

2.4.4. Dławiki dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów

Dławiki kablowe o stopniu ochrony IP65. Dla rur ochronnych PESHEL dławiki dedykowane.

2.5 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

2.5.1. Końcówki kablowe, zaciski

Zaciski śrubowe. Przewody wielożyłowe (linki) zakończyć poprzez zaciskanie na odizolowanym końcu przewodu tulejek miedzianych. Ich zastosowanie ułatwia podłączenie i umożliwia wielokrotne odłączenie i przyłączenie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie (końcówki izolowane) za pomocą osłon izolacyjnych.

2.5.2. Opaski kablowe zaciskowe

Elastyczne kablowe opaski zaciskowe o szerokości 2,5; 3,6 i 4,5 mm i długości 120; 160; 250 mm.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

Do wykonania robót związanych z inwestycją budowy linii kablowych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton
- samochód dostawczy
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowywanie i wyładowywanie urządzeń o dużej masie należy dokonać przy pomocy dźwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie załadunku i wyładunku należy postępować ostrożnie, aby nie narazić urządzeń na uderzenia i nie uszkodzić powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. Przy transporcie kabli i przewodów minimalna temperatura dopuszczająca wykonanie transportu wynosi dla bębnow -15° C i -5 ° C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Rozdzielnice elektryczne

5.1.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Specyfikacja Techniczna - ST Instalacje elektryczne

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą:

- stopień ochrony
- ilość wolnego miejsca do montażu
- lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
- typ rozdzielnic
- dane dotyczące sieci zasilającej
- miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli
- specyfikacja wyposażenia.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnic należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

Należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnic.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:

- stopień ochronności
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy
- typ rozdzielnic ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, ścienna, wnękowa
- typ rozdzielnic ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowe
- sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 61439-2
- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 61439-3
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego
- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnic: znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnic

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicach winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,
- w każdej rozdzielnicach powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnic.

Rozdzielnica musi spełniać wymogi PN-EN 61439-1. Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicach lub sterownicy, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych musi spełniać wymogi norm PN-EN 61439-5. Rozdzielnica powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeżeli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. Przy konstruowaniu rozdzielnic należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnic oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności. Na drzwiach rozdzielnic winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnic zgodnie z nazwą rozdzielnic ze schematu głównego zasilania budynku.

Rozdzielnice – skrzynkę RS dostarcza dostawca pompowni

5.1.2. Montaż rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefę montażu
- rozpakowanie
- ustawienie na miejscu montażu wg projektu
- wytyczenie miejsca zainstalowania
- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów demontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy)
- podłączenie uziemienia
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania, w szczególności zachowania minimalnych szerokości przejść
- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu
- przeprowadzenie prób i badań.

Przy podłączaniu rozdzielnic do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable od-

plywowe wyposażać w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją symbole określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Należy stosować specjalne oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składając je odpowiednio w potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy należy wykonać czarną farbą.

5.2. Wewnętrzna linia zasilająca

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wykopy pod kablowe linie zasilające niskiego napięcia należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych wykonane ręcznie.

Głębokość wykopów winna być tak dobrana, aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazły się (górną krawędź kabla lub rury osłonowej) na głębokości 0,7 m poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu winna wynieść 0,4 m dla pojedynczego kabla.

Przy określeniu wykopu należy uwzględnić wykonanie uziomu liniowego. Całkowita głębokość wykopu wyniesie 90 cm. Przy skrzyżowaniu z rowem odwadniającym 1,6 m, wykop zabezpieczyć.

5.2.2. Uziom liniowy

Wzdłuż trasy kabla na długości ok. 30 m na dnie wykopu układać płaskownik stalowy ocynkowany 30x4. Po ułożeniu zasypać warstwą ziemi pozbawionej kamieni grubości 10 cm. Ziemię zagęścić. Płaskownik wprowadzić, pod podsypką dla fundamentu, do kontenera. Płaskownik spawać do uziomów otokowego i fundamentowego. Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją. Uziom połączyć z zaciskiem PE szafy sterowniczej.

5.2.3. Uziom otokowy i fundamentowy

Uziom wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo FeZn o przekroju 30x4 mm.

Uziomy umiejscowione względem siebie

- w płaszczyźnie poziomej odległość pomiędzy uziomami 1m

- w płaszczyźnie pionowej odległość 0,55m.

Uziomy otokowe połączyć ze sobą płaskownikiem FeZn 30x4 poprzez spawanie. Miejsca spawu zabezpieczyć przed korozją.

Uziom otokowy wewnętrzny wykonać jako fundamentowy pod podsypką piaskową (chudym betonem) pod fundament natomiast zewnętrzny na głębokości 1,0 m.

Uziom fundamentowy wykonać przed wykonaniem podsypki (chudego betonu) pod fundament.

5.2.4. Podsypka piaskowa.

Dno rowu kablowego, na całej jego szerokości należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm

stanowiącą podsypkę pod budowaną linię kablową. W przypadku gruntów bardzo silnie nawodnionych grubość podsypki należy zwiększyć do 15cm. W przypadku układania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczeń można, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera zrezygnować z wykonania podsypki piaskowej.

5.2.5. Roboty montażowe.

5.2.5.1. Układanie kabli w rowach kablowych.

Przed przystąpieniem do układania kabli należy w rowie kablowym ułożyć rury osłonowe.

Kable w rowie należy układać przez odwijanie kabla z bębna kablowego. Przy przeciąganiu kabla przez rury ochronne należy stosować metody zapewniające nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy użyciu rolek prowadzących. Kable układać w rowie linią falistą zwiększając tym długość kabla o 3% w stosunku do długości trasy kabla. Kable, w trakcie układania lub bezpośrednio po ułożeniu, należy oznakować poprzez założenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny być zakładane na całej długości kabla co około 10 m.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów, przy wyprowadzeniach kabla do złącza pozostawić zapas kabla po 1 m z każdej strony przeszkody.

Na załomach trasy oraz przy układaniu zapasów kablowych zachować dopuszczalny promień gięcia kabla.

Po ułożeniu kabla należy go zasypać co najmniej 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Po zagęszczeniu tych warstw należy nad kablem ułożyć folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,3 mm. następnie należy zasypać rów kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 15 cm z ubijaniem.

5.2.5.2. Skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem.

Na skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable należy osłonić rurami ochronnymi na szerokości krzyżowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyżowania. Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury piankę poliuretanową.

Przy skrzyżowaniach należy stosować następujące zasady:

- na skrzyżowaniach z wodociągami i kanalizacją sanitarną kabel winien znaleźć się nad krzyżowanym rurociągiem.

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika krzyżowanego urządzenia.

Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowiązkiem wykonawcy i on także ponosi koszty tego nadzoru.

5.2.5.3. Podłączenie kabla.

Podłączenia kabla do zacisków złącza kablowego można dokonać po wykonaniu pomiarów stanu izolacji oraz po pozytywnym wyniku prób napięciowych.

5.3. Oprzewodowanie w kontenerze

5.3.1. Trasy kablowe

Trasy kablowe wykonać z koryt kablowych systemowych. Koryta montować na ścianie, wspornikach do rur i wspornikach z ceownika za pomocą wysięgników. Ceowniki przykręcić do podstaw mocowanych w posadzce za pomocą kotew stalowych.

Koryta po ułożeniu w nich przewodów zakryć pokrywami systemowymi.

5.3.2. Oprzewodowanie

Oprzewodowanie wykonać przewodami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Przewody wyprowadzić z szafy sterowniczej w karbowanych rurach osłonowych PESHEL. Do wyprowadzeń stosować dedykowane do rur dławiki. Następnie przewody prowadzić we wcześniej zamontowanych korytach. Przewody do koryt mocować za pomocą zaciskowych opasek kablowych.

Wyprowadzenie przewodów z koryt i wprowadzenie do urządzeń i aparatów wykonać w karbowanych rurach osłonowych (PESHEL). Do wprowadzeń przewodów stosować dedykowane do rur dławiki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót.

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań zawarty jest w:

- rozdzielnic PN-EN 61439-1 i PN-E-04700
- kabli i przewodów PN-HD 60364-6-61 i PN-E-04700

Ponadto należy wykonać sprawdzania odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym
- zgodność z dokumentacją projektową wykopów i przepustów
- wykonania podsypki i zasypki piaskowej
- ułożenie kabla zgodnie z przepisami i Specyfikacją Techniczną
- prawidłowość montażu osprzętu kablowego
- zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
- zgodności połączeń z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej
- stan kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów

- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych
- sprawdzenie oznakowania kabla
- badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia)
- badanie skuteczności izolacji
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów występujących w danej instalacji
- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ.

Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszelkie materiały i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrącenia za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnic: szt., kpl
- dla osprzętu montażowego rozdzielnicy: szt., kpl, m
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl, m
- dla kabli i przewodów: m

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza się po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlega m.in.:

przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu.

8.1.2 Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.1.3 Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonania robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
- ciągłość obwodów wyrównawczych
- rezystancja uziemień roboczych, ochronnych

Wyniki badań należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego.

9. PODSTWA ROZLICZANIA ROBÓT

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie na stanowisko robocze materiałów, narzędzi i sprzętu
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m
- montaż, demontaż i praca rusztowań niezbędnych do wykonania robót elektrycznych
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
- uporządkowanie miejsca wykonania robót
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów
- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1 Związane normatywy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V

- Instalacje elektryczne

Rozdział 1 - Ogólne wymagania techniczno-budowlane

Rozdział 5 - Rozdzielnice o napięciu do 1 kV

Rozdział 10 - Aparaty i odbiorniki o napięciu do 1 kV

Rozdział 14 - Instalacje elektryczne wewnętrzne

10.2 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym w szczególności:

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa

PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

PN-HD 60364-7 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji

Specyfikacja Techniczna - ST Instalacje elektryczne

- PN-IEC 60898 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych
- PN-EN 60445 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń zakończeń żył przewodów
- PN-EN 60529 - Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy
- PN-EN 60664-1 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania
- PN-EN 60670-1 - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne
- PN-EN 60799 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące
- PN-EN 61008-1 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego. Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
- PN-EN 61009-1 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego . Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
- PN-EN 61439 -Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe
- PN-EN 50274 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niezabezpieczonych czynnych,
- N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.